

M040N - Universal Vorverstärker



Für Mikrofone und universelle Anwendung. Dieses Mini-Modul wird einfach zwischen einem Leistungsverstärker (z.B. M032N | Verstärker 12 W, universal) und einer schwachen Signalquelle (z.B. Mikrofon) geschaltet.


Lieferbare Zusatzmodule:

- M031N - Verstärker 3,5 W, universal
- M032N - Verstärker 12 W, universal
- M032S - Universal Verstärker 12 W "Plug & Play"
- M033N - Verstärker 18 W, universal
- M034 - Verstärker 40 W, universal
- M034N - Verstärker 40 W
- M055 - Stereo Verstärker 3W


Technische Daten:

Betriebsspannung: ca. 9 - 24 V/DC
 Frequenzbereich: ca. 20 - 20.000 Hz \pm 3 dB
 Eingangsspannung: ca. 2 - 50 mV
 Ausgangsspannung: ca. 0,2 - 5 V
 Eingangsimpedanz: ca. 50 k Ω
 Ausgangsimpedanz: ca. <1 k Ω
 Verstärkung: ca. 40 dB (100 x) \pm 10%
 Verzerrung: <0,02%
 Stromaufnahme: <5 mA
 Maße: ca. 30 x 25 x 15 mm (ohne Befestigungslaschen)

M040N



Anschluss für dynamische Mikrofone
und andere Signalquellen



Anschluss für Elektretmikrofone

